遙控器與大型液晶配對步驟說明 如果您使用的型號為E-730/530/330系列,可省略此步驟

Step										
		BenQ 機型	對應碼							
	E40-5 E55-7	02								
	其他	2004年後BenQ機型	03							

找到您欲配對的BenQ大型液晶產品對 應碼,確認為02或03



按左上角 [電源] 綠色按鍵,持續按 壓不要放開至下方**Step4**完成之前



用數字鍵,輸入您所確認的BenQ大型 液晶對應碼,並注意此時[電源]依 舊按住不放



按左下角[節目表]按鍵,再放開[電源]綠色按鍵,看到遙控器上方的

※完成以上設定後,遙控器應可操作大型液晶,若無法正常使用,請重覆上面四個步驟再次設定

遙控器與第四台 / MOD機上盒配對步驟 找到您欲配對的第四台 / MOD機上盒對應碼,請從附表尋找

機上盒機型	對應碼		機上盒機型	對應碼		機上盒機型	對應碼		機上盒機型	對應碼	
中華電信 MOD	01	02	大大寬頻 (大豐有線)	08		名城有線		14	南國有線	07	30
台灣大寬頻	03		聯維有線 UTV	09	10	哈 TV	18	920	東台有線 BNE	31	
凱擘大寬頻 Kbro	030	434	134 數位天空		2	三大有線	21	22 23	大台中數位VeeTV	24	
台灣寬頻 TBC	03	04	北都數位 TaipeiNet	13	35	新彰數位	25	26	澎湖有線	32	33
中嘉 bb 寬頻	05	06	天外天數位 TWT	141	536	新永安	04	27			
大新店有線	07		全國數位 DCTV	16	17	旺TV	28	29			

※若機上盒機型有多個對應碼,請選擇適合的對應碼進行設定。例:機上盒機型"中華電信MOD
"有對應碼 0I 及 02,請先設定 0I,若無法遙控再設 02,其他機上盒機型設定以此類推。
※如需使用 34/35/36...等對應碼,請先手機下載 APP-BenQ 遙控器工具進行軟件更新後再設定。



按遙控器右上角 [機上盒]按鍵,持續按壓不要放開至下方Step4完成之前



利用數字鍵,輸入您所確認的第四台 / MOD機上盒對應碼,並注意此時[機上盒]依舊按住不放



按左下角[節目表]按鍵,再放開[機上盒]按鍵,看到遙控器上方的 LED紅燈閃爍2秒,即完成設定

※完成後遙控器應可操控以下區域,若無法正常使用,請重覆上面四個步驟再次設定



遙控器與機上盒配對備註說明

- ※機上盒配對設定完成後,左圖線框 區域將從顯示器操控區變成機上盒 專屬操控區。
- ※機上盒配對對應碼如有變更, 恕不 另行通知。因機上盒型號眾多, 部 分機型可能無法完全對應操作。

大型液晶與第四台 / MOD機上盒電源,同步一鍵開關設定 請注意,需先行完成「遙控器與第四台/MOD機上盒配對步驟」, 此功能才能有效進行



遙控器對著電視,同時按遙控器右上角[機上盒]按鍵與[紅色]按鍵, 兩個按鍵持續按壓3秒鐘,看到遙控 器上方的LED紅燈閃爍2秒,即完成設 定並放開兩個按鍵

完成以上設定後,遙控器[機上盒] 按鍵即可同時開啟/關閉大型液晶與機



上盒電源,若無法正常使用請重覆上 面四個步驟再次設定



解除設定:如需解除此功能,請進行以 下設定

遙控器對著電視,同時按遙控器右上角[機上盒]按鍵與[紅色]按鍵, 兩個按鍵持續按壓3秒鐘,看到遙控 器上方的LED紅燈閃爍I秒後熄滅,即 解除完成

藍牙模式設定步驟

僅支援S-710/F-710/E-720/E520/E-730/530/330機種



按住遙控器的[目錄]**3**秒。



同時按住 [返回]與[音量-]3秒,當 看到遙控器上方的LED紅燈長亮3秒, 即完成設定

※完成以上設定後,遙控器應可操作語音搜尋,若無法正常使用,請重覆上述再次設定

RC-H2IO 遙控器韌體更新操作(Android)



手機下載APP-BenQ遙控器工具。

同時按遙控器【紅鍵】+【資訊鍵】, 直到LED閃爍紅燈,進入韌體更新模式。



打開手機APP-BenQ遙控器工具。

按【Scan】,搜尋【RCH210】。



選擇【RCH2I0】。

按【OTA FW upgrade】開始更新。







RC-H2IO 遙控器韌體更新操作(iOS)



手機下載APP-BenQ遙控器工具。

同時按遙控器【紅鍵】+【資訊鍵】, 直到LED閃爍紅燈,進入韌體更新模式。



打開手機APP-BenQ遙控器工具。

按【Scan】,搜尋【RCH210】。





取消【藍芽配對要求】。

更新中。



按【OTA FW upgrade】開始更新。



